

Viftetype	Turtall O/min	Bygg str. Motor	Motortype	Volt	Watt	Amp	Kond. [μF]	Vifteblad	Varenr. Propell	Varenr. Motor	Varenr. Motorfeste	Varenr. Gitter
BPX 315	1250	56	LBT 56/4B-11RS ABFT 56/4B RBFT 0,09/4 LBFT 56/4B	230	60	0,85	3	310/3- 3/45/PP/3H Ø 9 mm	32001	30101 K-Box bak	33031	10501
BPX 350 L	1250	56	LBT 56/4B-11RS ABFT 56/4B RBFT 0,09/4 LBFT 56/4B	230	60	0,85	3	345/3- 3/45/PP/3H Ø 9 mm	32002	30101 K-Box bak	33032	10502
BPX 350 H	1360	63	ABFT 63/4B-7QI RBFT 0,18/4	230	160	1,5	4	345/8- 8/45/PP/3H Ø 11 mm	32003	30102	33033	10503
BPX 400 L	1360	63	ABFT 63/4B-7QI RBFT 0,18/4	230	160	1,5	4	394/4- 8/45/PP/3H Ø 11 mm	32004	30102	33034	10505
BPX 400 H 900 O/min	910 925 925	71	ABFT 71/6B-11R (Fra 2019/20) ABFT 71/6B RBFT 0,37/6	230	130	1,4 1,7 1,7	8 6 6	394/8- 8/50/PP/3H Ø 14 mm	32005	30104	33035	10505
BPX 400 H 1400 O/min	1350	71	ABFT 71/4B-7RI RBFT 0,37/4	230	300	2,5	10	394/8- 8/45/PP/3H Ø 14 mm	32006	30103	33035	10505
BPX 450 L 900 O/min	910 925 925	71	ABFT 71/6B-11R (Fra 2019/20) ABFT 71/6B RBFT 0,37/6	230	130	1,4 1,7 1,7	8 6 6	444/8- 8/40/PP/3H Ø 14 mm	32007	30104	33036	10507
BPX 450 H 1400 O/min	1350	71	ABFT 71/4B-7RI RBFT 0,37/4	230	300	2,5	10	444/8- 8/40/PP/3H Ø 14 mm	32008	30103	33036	10507

BPX 500 L 900 O/min	910 925 925	71	ABFT 71/6B-11R (Fra 2019/20) ABFT 71/6B RBFT 0,37/6	230	130	1,4 1,7 1,7	8 6 6	494/8- 8/45/PP/3H Ø 14 mm	32009	30104	33037	10509
BPX 500 H 1400 O/min	1370 1400 1400	80	PBT 80/4L-11RQ ABFT 80/4B RBFT 0,55/4	230	300	2,8 3,0 3,0	12 12 12	494/6/45/PP/3H Ø 19 mm	32010	30105	33038	10510
BPX 634/2 Før 15.05.13	890	71	ABFT 71/6C-11R	230	250	2,5	8	620/10/45/PP/3H Ø14 mm	32033	30109	33039	33039
BPX 634 Etter 15.05.13	910	80	L7cF6BS-312	230	370	3,3	16	620/10/45/PP/3H Ø 19 mm	32040	30110	33042	33042
BPX 636 900 O/min	910 880	80	L7cF6BS-312 RBFT 0,75/6	230	370	3,3 3,3	16 10	620/10/50/PP/3H Ø24 mm	32031	30110 (30108)	33042	33042
BPP 500/BPX 520	1370	80	PBT 80/4L-11RQ	230	300	2,8	12	494/6/45/PPG/3H Ø 19 mm	32010	30105		

Motor til BPX vifte er uten fot, på midten er det et skilt med spesifikasjoner for motoren, under er forklaring på skiltet:



Skilt på motor med forklaring som samsvarer med tabellen øverst i dokumentet:



1. Motornavn/motortype
2. Størrelseskondensator (tallet 10)
3. Varenummer motor
4. 1-fase
5. Byggestørrelse motor
6. Effekt ved 230 V og 50 Hz
7. Maks turtall ved 230 V og 50 Hz
8. Nomiell amp ved 230 V og 50 Hz